

DEWALT®

EV CHARGER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



73722 - EV200D-16P-EU

16 amperes hordozható járműtöltő

Fontos információk - Gyors útmutató:

- Ez a gyors útmutató tartalmazza a legfontosabb alapvető információkat, például a biztonsági utasításokat és a termék kezeléséhez szükséges lépéseket.
- A kézikönyv teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.2helpu.com.
Mentse el a kézikönyvet a számítógépére, és ha lehetséges, nyomtassa ki.



FIGYELEM: Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nem sérült-e!

FIGYELEM: Ez a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági szabványoknak.

FIGYELEM: A termék vízsugár ellen védett, IP65 és kültéri használatra alkalmas.

FIGYELEM: A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni!

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne kerüljön gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe!

FIGYELEM: Ne használjon további alkatrészeket! Soha ne használjon több dugót vagy hosszabbító kábelt.

FIGYELEM: Vegye figyelembe a műszaki adatokat! Tartsa be és őrizze meg a használati utasítást! Adja át a használati utasítást a következő tulajdonosoknak! Gyermekek számára nem használható! Ne működtesse a sérült terméket!

FIGYELEM: Soha ne javítsa meg saját maga a terméket. Javítást csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy szakképzett villanyszerelő végezhet!

FIGYELEM: Ne működtesse a terméket fedetlenül. Ez veszélyes hőfelhalmozódáshoz vezethet!

FIGYELEM: A megnövekedett hőmérsékleti terhelés miatt csak letekerve működtesse!

FIGYELEM: Töltés után zárja le a töltőaljzat fedelét!

FIGYELEM: Vegye figyelembe az adott gyártó csatlakoztatási és töltési utasításait!

FIGYELEM: Soha ne tömlőzze le és ne használjon gőzös nagynyomású tisztítót a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a szigetelést és a tömítéseket!

FIGYELEM: Csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhát használjon a tisztításhoz és esetleg enyhe tisztítószert. Ne használjon súrolószert vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.

FIGYELEM: Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból.

FIGYELEM - Speciális biztonsági utasítások a vezetékes termékhez

FIGYELMEZTETÉS: Ha ezt a terméket kültéren használják, a konnektor kültéri telepítésre kell besorolni. A kimenetet megfelelően kell felszerelni a ház megfelelő névleges értékének fenntartása érdekében.

FIGYELEM: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében csak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa.

- Ne csatlakoztassa a terméket sérült, laza vagy kopott aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a dugó villái szorosan illeszkednek a konnektorból.
- Ne húzza ki a terméket a konnektorból, amikor a jármű töltődik.

FIGYELEM - Földelési utasítások a vezetékhez csatlakoztatott termékhez

Ezt a terméket földelni kell. Ha meghibásodik vagy nem megfelelően működik, a földelés a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos áram számára az áramütés kockázatának csökkentése érdekében. Ez a termék kábellel van felszerelve, amely földelő vezetékkel és földelő csatlakozóval rendelkezik. A dugót egy megfelelő aljzatba kell dugni, amely megfelelően van felszerelve és földelve az összes helyi előírásnak és rendeletnek megfelelően.

FIGYELEM: A berendezés földelő vezetékének nem megfelelő csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizhez, ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a termék megfelelően földelve van-e. Ne módosítsa a termékhez mellékelt csatlakozót - ha nem illeszkedik a konnektorból, legyen megfelelő szakképzett villanyszerelő által telepített aljzat

Használati útmutató LED jelzőfény

HATALOM	Zöld	Bekapcsolás után zöld jelzőfényben világít.
KÉSZ	Zöld	A jelzőfény világít, ha a töltőfogantyút behelyezik a jármű töltőportjába, és kialszik, ha eltávolítják a töltőfogantyút.
VÁD	Zöld	A jelzőfény világít, amikor a töltési folyamat megkezdődik, és kialszik, amikor a töltés befejeződött.
HIBA	Piros és ké	A jelzőfény kigyullad, ha hiba van. Kérjük, tekintse meg az alábbi hibakódok táblázatát.

Beépülő modul telepítése

VIGYÁZAT: Győződjön meg arról, hogy a megfelelő dedikált aljzat rendelkezésre áll a termékkel való használathoz.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz.
2. Bekapcsolás után világít.
3. Győződjön meg arról, hogy a töltőfogantyú teljesen be van helyezve a jármű töltőportjába, hogy az azonnal a helyére kattanjon. Elindul a töltési folyamat.
4. Amikor a jármű teljesen fel van töltve, a jármű műszerfalán ellenőrizheti a töltési állapotot.

Automatikus töltés

- Ha a termék áram alatt van, néhány másodperccel azután kezdi el tölteni járművet hogy csatlakoztatta a töltőfogantyút a jármű töltőportjához.
- A termék automatikusan felismeri a kimeneti feszültséget és a jármű maximálisan megengedett bemeneti áramát.
 1. Csatlakoztassa a töltőfogantyú 2-es típusú csatlakozóját a jármű töltőportjához. Elindul a töltési folyamat.
 2. A termék automatikusan kikapcsol, ha a jármű akkumulátora teljesen feltöltődött.

FELHÍVÁS: Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a 2-es típusú csatlakozót, és fedje le a fogantyút védőburkolattal.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A jármű nem reagál vagy nem töltődik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a termék áram alatt van-e: Győződjön meg arról, hogy a dugó villái szorosan illeszkednek a konnektorbá. • Ellenőrizze, hogy a töltőfogantyú csatlakozója biztonságosan illeszkedik-e a jármű töltőportjához. • Ellenőrizze, hogy a jármű ki van-e kapcsolva. • Ellenőrizze a terméket, hogy nemsérült-e. Ha sérült, hagyja abba a termék használatát, és húzza ki a dugót a konnektorból. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hibakódok

Probléma	Kizárólag a piros és kék fényjelző villog és egymás után, a piros, majd a kék sorrendben a piros/kék szekvencia előfordulásainak száma különböző hibakódokat jelent.	
	PIROS	KÉK
Túlfeszültség / feszültség alatt	RA	KI
Túláram	ON 2S	VILLANÁS egyszer
Földzárlat	ON 2S	VILLANÁS kétszer
Áramszivárgás	ON 2S	VILLANÁS 3-szor
Túlmelegedés	ON 2S	VILLANÁS 4-szer
Relé meghibásodása	ON 2S	VILLANÁS 5-ször
Sikertelen önellenőrzés	ON 2S	VILLANÁS 6-szor
Kommunikációs hiba	ON 2S	VILLANÁS 7-szer

Előírások

Modell:	EV200D-16P-EU
Névleges bemeneti/ kimeneti feszültség:	220-240V~
Névleges frekvencia:	50Hz
Névleges áram:	16A Max.
Névleges töltési teljesítmény:	3.7kW Max.
Töltő csatlakozó:	2. típus
Hálózati csatlakozó típusa:	földelt
Kábel hossza:	7,5 m
vízálló minősítés:	IP65 a vezérlődobozhoz
Ügynökségi jóváhagyások:	TUV-RH
Magasság:	≤1.24 mérföld (≤2000m)
Üzemi hőmérséklet:	-30°C és + 50°C között
Tárolási hőmérséklet:	-30°C és + 50°C között
Relatív páratartalom:	≤95% relatív páratartalom, nincs vízcsepp páralecsapódás
Nettó tömeg:	2.74kg
Méret Sz x Mé x Ma (főegység):	11 x 23,55 x 5,51 cm