

DEWALT®

EV CHARGER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



73723 - EV200D-32C3P

Elektromos jármű töltőkábel

Fontos információk - Gyors útmutató:

- Ez a rövid útmutató tartalmazza a legfontosabb alapvető információkat, például biztonsági utasításokat és a termék üzemeltetéséhez szükséges lépéseket.
- A kézikönyv teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.2helpu.com.
Mentse el a kézikönyvet a számítógépére referenciaként, és ha lehetséges, nyomtassa ki.



FIGYELEM: Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nem sérült-e!

FIGYELEM: Ez a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági szabványoknak.

FIGYELEM: A termék vízsugár ellen védett, IP65 és kültéri használatra alkalmas.

FIGYELEM: A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni!

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne kerüljön gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe!

FIGYELEM: Ne használjon további alkatrészeket! Soha ne használjon több dugót vagy hosszabbító kábelt.

FIGYELEM: Vegye figyelembe a műszaki adatokat! Tartsa be és őrizze meg a használati utasítást! Adja át a használati utasítást a következő tulajdonosoknak! Gyermekek számára nem használható! Ne működtesse a sérült terméket!

FIGYELEM: Soha ne javítsa meg saját maga a terméket. Javítást csak a gyártó, vagy annak szervizképviselője vagy szakképzett villanyszerelő végezhet!

FIGYELEM: Ne működtesse a terméket fedetlenül. Ez veszélyes hőfelhalmozódáshoz vezethet!

FIGYELEM: A megnövekedett hőmérsékleti terhelés miatt csak letékerve működtesse!

FIGYELEM: Töltés után zárja le a töltőaljzat fedelét!

FIGYELEM: Vegye figyelembe az adott gyártó csatlakoztatási és töltési utasításait!

FIGYELEM: Soha ne tömlőzze le és ne használjon gőzös nagynyomású tisztítót a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a szigetelést és a tömitéseket!

FIGYELEM: Csak száraz vagy enyhén damp nedves, szőszmentes ruhát használjon a tisztításhoz vagy esetleg enyhe tisztítószert. Ne használjon súrolószert vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.

FIGYELEM: Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból.


Az első használat előtt


▲ VESZÉLY: Fulladásveszély! Tartsa távol a csomagolóanyagokat gyermekektől és háziállatoktól - ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, pl. fulladást.


- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Távolítsa el és újravizsgálja használat előtt minden alkatrészt.
- Ellenőrizze a terméket, hogy nincsenek-e rajta szállítási sérülések.

Használati utasítás Indítsa el a töltést


a.  Vegye le a védőburkolatot.


b.  Dugja be az állomás csatlakozóját a töltőállomásba.

c.  Húzza le a védőburkolatot a jármű csatlakozójáról, és dugja be az autóba.

d.  Győződjön meg arról, hogy a jármű csatlakozója teljesen be van dugva.

Állítsa le a töltést

a.  Húzza ki az állomás csatlakozóját a töltőállomásról.

b.  Válassza le a jármű csatlakozóját az autóról.

c.  Helyezze a védőburkolatot csatlakozóra.

Előírások

Modell:	EV200D-16C1P	EV200D-32C1P	EV200D-16C3P	EV200D-32C3P
Üzemi hőmérséklet:	-30°C-50°C			
Névleges feszültség (Max.)	250V AC		480V AC	
Névleges frekvencia	50 Hz-60Hz			
Fázisok száma	Egyfázisú		Háromfázisú	
Max. töltőáram	16A	32A	16A	32A
Max. töltési kapacitás	3,68kW	7,36kW	11kW	22kW
Kimeneti kábel mérete	3G*2.5mm ² +1*0.5mm ²	3G*6.0mm ² +1*0.5mm ²	5G*2.5mm ² +1*0.5mm ²	5G*6.0mm ² +1*0.5mm ²
Teljes hossz	500cm			
Ház védelem típusa	IP55 (párosítatlan); IP65 (párosított)			
Csatlakozó dugó	2. típus (az EN 62196-2 szerint)			

Forgalmazó: **Everflourish Hungary kft.** Hunyadi János út 14. Budapest 1117
 www.gao.hu
 info@gao.hu
 Származási hely: Kína